

VoIP: Configurazione Apparato

Modello: **Linksys PAP2-NA**

Collegate il dispositivo VoIP alla vostra rete aziendale o domestica con server DHCP ed a un telefono analogico; alzate la cornetta del telefono, premete 4 volte l'asterisco (*), ignorate la voce registrata e digitate subito "110" sulla tastiera, e infine premete il cancelletto (#). In questo modo una voce in inglese detterà l'indirizzo IP del Linksys: annotatelo.

Aprire una pagina del browser (Internet Explorer, Netscape, Firefox, ecc.) e inserite nella barra dell'indirizzo l'IP appena ottenuto. Premete invio sulla tastiera: in questo modo apparirà la pagina di configurazione del Linksys.

Fate click in alto a destra della pagina web su: Admin Login.

Successivamente entrate nella sezione interna **Regional** e modificate la Time Zone e la FXS Port Impedance come mostrato nelle immagini che seguono:

The screenshot shows the Linksys web interface for a "Phone Adapter with 2 Ports for VoIP". The "Voice" section is active, and the "Regional" tab is selected. The "Basic View" is active, with a link to "switch to advanced view". The "Control Timer Values (sec)" section is visible. Below the "Regional" tab, there are two input fields: "Set Local Date (mm/dd):" and "Set Local Time (HH/mm):". The "Time Zone:" is set to "GMT+01:00" and the "FXS Port Impedance:" is set to "270+750||150nF". The "Save Settings" and "Cancel Settings" buttons are visible at the bottom.

Cliccate su **Line 1** e impostate i seguenti parametri:

Line Enable:

SIP Port:

Proxy:

Make Call Without Reg:

Ans Call Without Reg:

Display Name:

Password:

Auth ID:

Register:

Register Expires:

User ID:

Use Auth ID:

[...]

Preferred Codec:

Use Pref Codec Only:

DTMF Tx Method:

Silence Supp Enable:

FAX CED Detect Enable: